Technische Daten



AMIGO Kleinverteiler, 3-reihig, AP ohne Tür, BxHxT:300x495x107mm

Artikelnummer: A36A

Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153035300
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	ohne Tür, BxHxT:300x495x107mm

Kleinverteiler für Aufputzmontage bestehend aus: Gehäuse, 3-reihig, 36 TE erweiterbar auf 42 TE, mit PE/N-Steckklemmen, mit FI-N-Erweiterungsklemme

Hauptmerkmale

Breite [mm]	300
Höhe [mm]	495
Tiefe [mm]	107
Anzahl Reihen	3-reihig
Anzahl Teilungseinheiten	36
Anzahl der N-Klemmen	Schraubklemmenn 1 x 16 mm² und 3 x 10 mm²
Anzahl der N/N-Klemmen	2 x (Zugbügelklemmen 3 x 2,5 – 16 mm² und Steckklemmen 14 x 1,5 – 4 mm²)
Anzahl der PE-Klemmen	Zugbügelklemmen 6 x 2,5 – 16 mm² und Steckklemmen 21 x 1,5 – 4 mm²
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrsweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Aufputz
Kabeleinführung	vorgeprägt (rückseitige & seitlich)
Anzahl Türen	ohne

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Produktdatenblatt

Artikelnummer: A36A

Zusatzmerkmale

Türmaterial	Stahlblech
Türöffnungswinkel [°]	180
Montagehalterung	Aufputz
Mauerkasten	Kunststoff
Verteiler-Bodenplatte	Kunststoff
Normen	DIN EN 60670-24 (VDE 0606-24), DIN 43871 (VDE 0603-1)
Montageart	Aufputz

Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	63
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	30
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	7

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	27.5
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	60

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	40
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	310
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	510
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	115
Verpackungsgewicht [kg]	2.03

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.