

Technische Daten

Feldverteiler AP T:160mm mit Volltür 180TE-REG / 72TE-Klemmen 3x7-reihig

Artikelnummer: ABNRM307K02



Verfügbarkeit	Aktuell
Produktmarke	ABN
Produktart	Strom im Haus
EAN Code	4015153823631
Zolltarif Nr.	85381000
Beschreibung	180TE-REG / 72TE-Klemmen 3x7-reihig

Komplettschrank für Aufputzmontage bestehend aus: RM-Gehäuse mit Volltür, 3x Verteilerfeld 5-reihig, 180 TE, für Reiheneinbaugeräte, mit geschlossener Abdeckung und isolierten Gerätetragschienen für Reihenklemmen, IP44

Hauptmerkmale

Breite [mm]	800
Höhe [mm]	1100
Tiefe [mm]	160
Bauhöhe	7
Feldbreite	3
Anzahl Reihen	3 x 7-reihig
Anzahl Teilungseinheiten	180
Einsatzbereich	innen
Farbe	Verkehrweiß
RAL-Ton	9016

Zusatzmerkmale

Schrankmontage	Aufputz
Kabeleinführung	unten und oben
Anzahl Türen	zweifach
Türmaterial	Stahlblech
Türausführung	Volltür
Türöffnungsseite	rechts oder links
Türöffnungswinkel [°]	110
Montagehalterung	Aufputz
Mauerkasten	Stahlblech
Gerätetragschiene	isoliert
Normen	DIN EN 61439-3 ; IEC 61439-1/-2/-3 (DIN EN 61439-1/-2/-3, VDE 0660-600-1/-2/-3)

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.

Zusatzmerkmale

Montageart	Aufputz
------------	---------

Elektrische Daten

Bemessungsspannung AC Un [V]	400
Nennstrom In [A]	250
Bemessungsbetriebsstrom Inc [A]	238
Bemessungsstoßstromfestigkeit Icc [A]	36
Bemessungsfrequenz fn [Hz]	50/60
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
IP-Schutzart	IP44
Stoßfestigkeitsgrad IK-Code	IK10
Überspannungskategorie	III

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur Mittelwert [°C]	35
Umgebungstemperatur bei Betrieb min. [°C]	-5
Umgebungstemperatur bei Betrieb max. [°C]	40

Logistikmerkmale

Verpackungseinheit (VPE)	1
VPE auf Palette	4
Verpackungsabmessungen Breite [mm]	810
Verpackungsabmessungen Höhe [mm]	1130
Verpackungsabmessungen Tiefe [mm]	170
Verpackungsgewicht [kg]	30

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	Konform
--------------------	---------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Irrtümer vorbehalten.